



Автоматические выключатели для защиты электродвигателя EasyPact TVS

EasyPact TVS
Компоненты защиты

Автоматические выключатели для защиты электродвигателя GZ1 E

Автоматические выключатели для защиты электродвигателя		GZ1 E						
								
Функции		<ul style="list-style-type: none"> ■ Управление при помощи кнопки ■ Комбинированный расцепитель ■ Регулируемые уставки 						
Тип		Трёхполюсный						
								
Электрические характеристики по		MЭК 60947-2	M01	M02	M03	M04	M05	M06
		MЭК 60947-4-1						
Номинальная мощность 3-фазных электродвигателей 50/60 Гц по категории AC-3 (кВт)		230 В	-	-	-	-	-	-
		400 В	-	-	-	-	-	0,37
		440 В	-	-	-	-	-	0,55
		500 В	-	-	-	-	0,37	0,75
		690 В	-	-	-	0,37	0,55	1,1
Диапазон уставок теплового расцепителя (А)			0.1...0.16	0.16...0.25	0.25...0.40	0.40...0.63	0.63...1	1...1.6
Уставка электромагнитного расцепителя I _d ± 20 % (А)			1.5	2.4	5	8	13	22.5
Предельная наибольшая отключающая способность (кА, действ.) I _{cs}		400 В	100					
Рабочая наибольшая отключающая способность (кА, действ.) I _{cs}		400 В	100					
Рабочее напряжение (В) U _e		50 Гц	690					
Размеры								
Габаритные размеры В x Ш x Г (мм)		44 x 88 x 74						
№ по каталогу								
		GZ1 E01	GZ1 E02	GZ1 E03	GZ1 E04	GZ1 E05	GZ1 E06	

Блоки контактов		Вспомогательные контакты мгновенного действия	
	Монтаж	Крепится с левой стороны	
	Максимальное количество	2	
	Тип контактов	НО + НЗ	НО + НО
	Комплект поставки	1	
	№ по каталогу	GZ1 AN11	GZ1 AN20

Электрические расцепители		Минимальный расцепитель на напряжения					Независимый расцепитель	
	Тип	Сбоку (1 блок на правой стороне выключателя)						
	Монтаж							
	Напряжение (В)	110...115	220...240	380...400	110...115	220...240		
	Рабочая частота (Гц)	50						
	№ по каталогу	GZ1 AU115	GZ1 AU225	GZ1 AU385	GZ1 AS115	GZ1 AS225		



	M07	M08	M10	M14	M16	M20	M21	M22	M32
	0,37	0,75	1,1	2,2	-	4	5,5	5,5	7,5
	0,75	1,5	2,2	4	5,5	7,5	9	11	15
	1,1	1,5	3	4	5,5	9	11	11	15
	1,1	2,2	3,7	5,5	9	10	11	15	18,5
	1,5	3	4	7,5	11	15	18,5	22	22
	1,6...2,5	2,5...4	4...6,3	6...10	9...14	13...18	17...23	20...25	24...32
	33,5	51	78	138	170	223	327	327	416



GZ1 E07	GZ1 E08	GZ1 E10	GZ1 E14	GZ1 E16	GZ1 E20	GZ1 E21	GZ1 E22	GZ1 E32
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Переходная плата

Применение	Для крепления выключателя GZ1 E с помощью винтов
Комплект поставки	10
№ по каталогу	G V2 AF02